



ipfon

Soft-phone Xlite v. 2.0

Instrukcja Konfiguracji



1. Logowanie się do systemu ipfon24

Aby zalogować się do systemu należy wejść na <https://ipfon24.ipfon.pl> i zalogować się podając login wybrany podczas rejestracji oraz hasło otrzymane w emailu od ipfon z potwierdzeniem aktywacji usług

2. Parametry usługi niezbędne do konfiguracji

Po zalogowaniu się do ipfon24, należy z lewego menu wybrać <Użytkownicy>, a następnie kliknąć na ikonę <Instrukcja konfiguracji>

Menu

- Aktualności
- Klient
 - Dane teleadresowe
 - Konta billingowe
 - Użytkownicy
- Numery
- Usługi
 - Telefony
 - Faxy
 - Skrzynki głosowe
 - IVR
 - Blokady
 - Archiwum
 - Spis połączeń
 - Rozliczenia
 - Książka telefoniczna
 - Zgłoszenia
 - Wyloguj

UŻYTKOWNICY pomoc ?

sortuj: >numer< imie nazwisko

Grupa: **ipfon**

szukaj:

dodaj użytkownika

Nazwa: ipfon ipfon
Konto SIP: ipfon001
Konto billingowe: 10002944
Utworzone: 2005-09-27

Telefon
Faks

- ustawienia użytkownika
- instrukcja konfiguracji
- książka adresowa
- instrukcja logowania
- zablokuj użytkownika
- usuń użytkownika

3. Instrukcji Konfiguracji

Po kliknięciu na <Instrukcja Konfiguracji>, wyświetlą się dane o Twoim koncie SIP.. Najważniejsze parametry do ustawienia znajdziesz w tej części:

Konfigurację urządzeń należy przeprowadzić wykorzystując następujące parametry:	
Proxy/ SIP server/ Outbound Proxy:	sip.ipfon.pl
Register Expires:	3600 sekund
NAT Keep Alive*:	YES
User ID / konto SIP:	ipfon001
Password / hasło konta SIP **:	ZAKODOWANE
Preferred Codec / Preferred Vocoder:	G726-32



4. Instalacja X-Lite'a 2.0

Zainstaluj X-Lite'a. Jeśli jeszcze go nie pobrałeś, to możesz go pobrać stąd:

Windows: http://www.ipfon.pl/download/xlite2_0.exe

5. Konfiguracja X-Lite'a 2.0

Po zainstalowaniu kliknij na ikonkę <menu> na telefonie. Ukaże się okno „MENU” , następnie kliknij na <System Settings> → <SIP Proxy> i skonfiguruj zgodnie z rysunkiem





Cofnij się do zakładki <Main Menu> i wybierz <Advanced System Settings> → <SIP Settings> i w polu Reregister Proxy (s): wpisz **60**.

Jeśli poprawnie skonfigurowałeś X-Lite, to po wciśnięciu na telefonie przycisku <CLEAR> pojawi się nazwa twojego konta SIP, a nad nią komunikat: „**Logged In**”.